

Sommaire

1	Comment utiliser l'application wBox	p. 2
	1.1 Compte d'utilisateur 2.1 Tutoriel de l'application wBox	
2	Comment configurer le nouvel appareil BleBox —————	р. З
-	2.1 Connecter le téléphone au contrôleur BleBox2.2 Configurer le nouvel appareil BleBox2.3 Désactiver ou créer un mot de passe pour la connexion de service	
3	Comment ajouter l'appareil BleBox configuré à un autre compte?	р. 7
	3.1 Rechercher les contrôleurs BleBox connectés au réseau WiFi 3.2 Partager des contrôleurs par e-mail	

pour plus d'informations, visitez notre site web



ou envoyer un e-mail à : **info@blebox.eu** support technique est disponible à l'adresse suivante : **support@blebox.eu**



Après avoir démarré l'application wBox, il vous sera demandé de vous connecter ou de créer un compte. Vous pouvez créer votre compte d'utilisateur **BleBox** ou vous pouvez vous connecter à l'aide de votre compte **Facebook, Apple** ou **Google.**



Vous pouvez continuer sans vous connecter (réservé aux installateurs pour la connexion ponctuelle au contrôleur), mais les fonctionnalités de l'application seront significativement limitées.

Nous vous recommandons de créer votre compte et vous connecter.

1.2 Comment utiliser l'application wBox - Tutoriel de l'application wBox





Après avoir été connecté, le tutoriel de l'application **wBox** apparaît automatiquement.

appuyez sur l'icône **"Menu"**, **=** puis appuyez sur **"Comment utiliser"**. 2.1 Comment configurer un nouveau contrôleur **BleBox** - Connecter votre téléphone au contrôleur **BleBox**



Connecté!

Certains téléphones peuvent afficher le message **"Internet pourrait ne pas être disponible"**. - C'est normal, continuez à utiliser ce réseau WiFi.

Une fois connecté au réseau WiFi du contrôleur BleBox, retournez à l'application wBox 🏷.

2.2 Comment configurer un nouveau contrôleur **BleBox** - Configurer un nouveau contrôleur **BleBox**



Connexion	
My tempSensor	
Détails de l'accès à distance Statut d'accès à distance	
Configurer	
	_
Détails de la connexion Wi-Fi Statut du client Wi-Fi CONNECTÉ Adresse IP locale	
Afficher plus d'informations	
RÉSEAU WIFI SÉLECTIONNÉ	ECTER
RÉSEAUX WI-FI DISPONIBLES	S
¥ 871-84	8 후

Statut du client WiF	i : connecté		
Le contrôleur BleBc necté au réseau W domicile.	x a été con- 'iFi de votre		
Section suivante du g - page 6, p.2.3	guide : 5		
← Connexion			
My tempSensor			
Connexion à	Annuler		
La connexion actuelle avec le réseau	u WiFi sera perdue.		
Nom de réseau Blebox-INF			
Mot de passe			
Saisir le mot de passe			
Connecter			



Saisissez le mot de passe de réseau WiFi de votre domicile, puis appuyez sur **"Connecter".**

3

2.2 Comment configurer un nouveau contrôleur BleBox - Configurer un nouveau contrôleur BleBox

Version B	Appuyez sur l'icône de paramètres 🕸 . 2	Appuyez sur "Connexion" .
Si aucun message n'apparaît après avoir ajouté l'appareil à votre compte ou si vous avez appuyé sur "Annuler" , allez dans les paramètres du réseau WiFi. Sélectionnez "Contrôler cet appareil" .	← Im Im My tempSensor ♡	 ← Paramètres My tempSensor Type d'appareil tempSensor Nom et icône > Paramètres de l'appareil >
Connexion directe a été établie avec le réseau Wifi ámis par l'appareil	25.7 °C	Connexion
ME My tempSensor	Tendance 🤟	Actions >
		Heure et lieu >
+ Ajouter un appareil au compte		
A n'utiliser qu'une seule fois		Sélectionnez le réseau WiFi de votre domicile dans la liste pour connecter le contrôleur à ce réseau. 4
	N'oubliez pas! Le propriétaire de l'appareil a le droit d'accorder l'accès aux autres utilisateurs et le supprimer.	Connexion My tempSensor
Connexion My tempSensor Détails de l'accès à distance Statut d'accès à distance CONNECTÉ Configurer	Statut du client WiFi : connecté Le contrôleur BleBox a été con- necté au réseau WiFi de votre domicile.	Détails de la connexion Wi-Fi Statut du client Wi-Fi NON CONFIGURÉ Adresse IP locale Afficher plus d'informations RÉSEAU WI-FI SÉLECTIONNÉ L'appareil n'est actuellement connecté à aucun réseau WiFi
Détails de la connexion Wi-Fi Statut du client Wi-Fi CONNECTÉ Adresse IP locale	Connexion My tempSensor Connexion à Annuler La connexion actuelle avec le réseau WiFi sera perdue. Nom de réseau Blebox-INF	RÉSEAUX WI-FI DISPONIDLES
RÉSEAU WIFI SÉLECTIONNÉ DÉCONNECTER	Mot de passe Saisir le mot de passe	Saisissez le mot de passe de réseau WiFi de votre domicile, puis appuyez sur "Connecter".
RÉSEAUX WHFI DISPONIBLES	Connecter	5



Supprimer ou créer un mot de passe pour la connexion au service.

← 🔟 🖾 🛞	My tempSensor	Point d'accès
My tempSensor 🗢	Type d'appareil tempSensor	L'appareil agit comme un point d'accès, vous pourrez donc vous y connecter directement
0	Nom et icône >	Nom du point d'accès tempSensor-eefabc3ac41f
	Paramètres de l'appareil	Ajouter une protection par mot de passe
	Connexion >	La protection par mot de passe est désactivée - chaque personne se trouvant à portée peut contrôler cet appareil.
25.7 °C	Connexion aux services (AP) Active >	
Tendance ↓	Actions >	
	Heure et lieu > Détails, mises à jour et aide >	
	Paramètres d'utilisateur	
		Vous pouvez ici désactiver le point
Appuyez sur l'icône de paramètres 🕸.	Allez à la section "Connexion aux services (AP)".	pour l'appareil AP afin d'empêcher tout accès non autorisé.

C'est tout!

Pour plus d'informations sur des appareils particuliers, consultez les manuels.

Veuillez continuer ci-dessous si vous le souhaitez savoir comment partager des appareils avec un membre de la famille.



C'est tout!

Vous pouvez retourner à l'écran d'accueil et ajouter des contrôleurs aux maisons ou aux groupes.

3.2 Comment ajouter un appareil **BleBox** configuré à un autre compte?- Partage de contrôleurs par e-mail



pour plus d'informations, visitez notre site web



ou envoyer un e-mail à : **info@blebox.eu** support technique est disponible à l'adresse suivante : **support@blebox.eu**

proudly made by